



POWER	WATTS	LUMENS	LxWxH(mm)	CRI	INPUT VOLTAGE	BEAM ANGLE	OF	LIFE TIME	SURGE PROTECTION GRADE	MOUNTING DIAMETER
VT-355T-S	30W	3000 LM	416x99x138mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0°	25,000 Hours	1KV/2KV	ø60MM
VT-555T-S	50W	5000 LM	470x99x149mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0°	25,000 Hours	1KV/2KV	ø60MM
VT-795T-S	70W	7500 LM	470x99x149mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0°	25,000 Hours	2KV/4KV	ø60MM
VT-1395T-S	100W	10000 LM	567x99x179mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0°	25,000 Hours	2KV/4KV	ø60MM
VT-1695T-S	150W	16000 LM	628x99x193mm	>70	AC:120-240V, 50/60Hz	100°	0°	25,000 Hours	2KV/4KV	ø60MM

INSTALACIÓN Y DIAGRAMA DE CABLEADO

1. Antes de empezar la instalación, desconecte la fuente de alimentación.
2. Conecte los cables de alimentación a la luminaria como se muestra en el diagrama de cableado.
3. (a) Para la instalación en poste: Pase el cable a través del adaptador de instalación.
Afloje los tornillos del adaptador y luego apriételos en el poste con una llave allen M8. Use la llave para aflojar el tornillo de la luminaria y ajuste el ángulo y apriételos.
4. (b) Para instalación en pared: Pase el cable a través del adaptador de instalación, fije a la pared con 4 tornillos M8. (NO INCLUIDO). Use la llave para aflojar el tornillo de la luminaria y ajuste el ángulo y apriételos.
5. 4. Conecte la alimentación y pruebe.

UGRADNJA I ELEKTRIČNI DJAGAM OŽIČENJA

1. Prije početka montaže prvo isključite napajanje strujom.
2. Spojte kabele za napajanje na svjetiljku, kao što je prikazano na dijagramu običenja.
3. a) Za montažu na stup: Prvo provucite vodič kroz adapter za montažu, prihvatajući ga pomoću ključa odstupite vijak na svjetiljci i podesite kut i zategnite ih.
3. b) Za montažu na zid: Prvo provucite vodič kroz adapter za montažu, prihvatajući ga pomoću ključa odstupite vijak na svjetiljci i podesite kut i zategnite ih.
4. Za zidnu montažu: Provucite vodič kroz adapter za montažu, prihvatajući na zid s 4 vijaka M8.
5. (NJE UKLJUČENO). Pomoću ključa odstupite vijak na svjetiljci i podesite kut i zategnite ih.
6. Uključite napajanje i testirajte.

1

3

• την ο οστήτηης ήμιοήης, ενόηηηο ηο μή ηοήηοις ηοή ηοήηηης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Πριν έλκονήηη ηην έγκαηόηηη, απεηνεηονήηη ηην ηοήοή ήμιοήης.

2. Σύνδεηη ηο κώδωο ήμιοήης ηοο ηωπηκό ηοήο ήμιοήης ηοο ηηεηηκό κώδωο.

3. (α) ηη έγκαηόηηη ηοο ηωπηκό: όόηη ηο κώδωο μίηη ηοο ηηεηηκό ηοήοήηης, ηοήηηη ηο ήδω ηοο ηηεηηκό ηοήοήηης, ηη απήηηηο ήμιοήη ηοο ηηεηηκό ηοήοήηης μή έξάγνμυ ηοο. Χρήςηηοιηηη ηο κώδωο γηα ηο ηαηερώηηη ηο ήδω ηοο ηηεηηκό ηοήοήηης γηα ηο ήμιοήηη ηοο ήμιοήη ηοο ηηεηηκό ηοήοήηης.

(β) ηη έγκαηόηηη ηοο ηοήο: Σηπώηη ηο κώδωο μίη ηοο ηηεηηκό ηοήοήηης, σπείηηηη ηοο ηοήο μ 4 ηέμωο ήδωμ Μ. (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ). Χρήςηηοιηηη ηο κώδωο γηα ηο ηαηερώηηη ηο ήδω ηοο ηηεηηκό ηοήοήηης ηοο ηηεηηκό ηοήοήηης γηα ηο ήμιοήη ηοο ήμιοήη ηοο ηηεηηκό ηοήοήηης.

[illegible]

**IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST
DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B**

SCHEMA ELECTRICĂ ȘI DE MONTAJ

1. Înainte să începi montarea, deconectează alimentarea cu energie electrică.
2. Conectează firele de alimentare la corpul de iluminat, conform celor arătate în Schema electrică.
3. (a) Privind montarea pe stâlpi: Introducere cablul prin adaptorul de montaj
- 3b) Săliți șurubul adaptorului, strângându-l apoi împreună pe stâlp, cu ajutorul unei chei hexagonale M8. Folosești cheia pentru a săliți șurubul de pe corpul de iluminat și săliți unghiul și strângându-l;
- 3c) Privind montarea pe perete: Introducere cablul prin adaptorul de montaj, prindeți-l de perete cu ajutorul unui număr de 4 buc. șuruburi M8. (NU ESTE CONECTAT). Folosești cheia pentru a săliți șurubul de pe corpul de iluminat și săliți unghiul și strângându-l;

INSTALLAZIONE E SCHEMA ELETTRICO

1. Disattivare l'alimentazione prima di iniziare l'installazione.

2. Collegare i fili di alimentazione all'apparecchio come indicato nello schema elettrico.

3. (a) Per il pannello: far passare il cavo attraverso l'adattatore di montaggio, allentare la vite dell'adattatore e poi serrarla sul palo con una chiave a brugola M8. Utilizzare la chiave per allentare la vite sull'apparecchio e regolare l'angolo e i serrali.

4. Per il montaggio a parete: far passare il cavo attraverso l'adattatore di montaggio, fissare la parete con n. 4 viti M8 (NON INCLUDE). Utilizzare la chiave per allentare la vite sull'apparecchio e regolare l'angolo e i serrali.